

Средство коммутации KVM

8-портовый NetDirector высотой 1U консольный KVM переключатель с 17-дюймовым ЖК экраном



Модель №: B020-008-17

- ▶ Вся система управления сетью занимает ячейку высотой 1 U в стойке; имеется клавиатура, 17-дюймовый экран, сенсорная панель, цифровая панель и 8-портовый KVM переключатель
- ▶ Высочайшее качество видеоадаптера: 1280 x 1024
- ▶ Два уровня защиты паролем (администратор/пользователь)
- ▶ Дополнительные KVM переключатели B022-016 для шлейфового подключения для управления работой максимум 504 серверов Кабели Super Flex 3-в-1 позволяют выполнять укладку кабелей легким движением

ОПИСАНИЕ

8-портовый консольный KVM переключатель Tripp Lite с 17-дюймовым ЖК-дисплеем является оптимальным решением для управления работой нескольких компьютеров с одной клавиатуры, мыши и монитора. В данном блоке объединен 8-портовый KVM переключатель, клавиатура, 17-дюймовый ЖК монитор и сенсорная панель; все объединено в блок высотой 1 U для монтажа в стойку. Аккуратно хранится в стойку, при необходимости может быть выдвинут. Управление максимум 504 компьютерами с одной консоли после шлейфового подключения дополнительных 16-портовых KVM переключателей (модель B022-016). Просто переключайте порты с помощью расположенных на консоли кнопок, сенсорной панели с экранным меню (OSD) или при помощи функциональных клавиш клавиатуры. Управление систем PS/2, USB или SUN при использовании соответствующего комплекта кабелей. Дополнительные разъемы VGA и (2) PS/2 на задней панели устройства позволяют выполнять подключение блока удаленного доступа по IP B050-000 или отдельной консоли.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- Управление работой нескольких компьютеров с помощью одной клавиатуры, мыши и монитора
- Объединен 8-портовый KBM переключатель, клавиатура, 17-дюймовый ЖК монитор и сенсорная панель; все объединено в блок высотой 1 U для монтажа в стойку
- Шлейфовое подключение 16-портовых KBM переключателей (модель B022-016) для управления максимум 504 компьютерами
- Не требуется установка программного обеспечения или сложная установка
- Выбирайте порт с помощью расположенных на консоли кнопок, сенсорной панели с экранным меню (OSD) или при помощи функциональных клавиш клавиатуры
- Имеется функция автоматического сканирования
- Многоуровневая защита подключенных компьютеров паролем для обеспечения доступа только уполномоченных людей
- 2 светодиодных индикатора на порт; один светится, если компьютер подключен и включен, второй светится, когда данный компьютер выбран
- Совместимость с PS/2, Sun и USB при помощи подключения соответствующего набора кабелей Tripp Lite
- Дополнительный консольный порт для подключения блока дистанционного управления по IP (B050-000) или отдельной консоли
- Возможность “горячей замены”; добавляйте или удаляйте компьютеры без необходимости отключения питания переключателя
- Автоматическое определение положения станции на установках с шлейфовым подключением; нет необходимости для ручной настройки DIP переключателей, светодиодный индикатор на передней панели указывает на положение станции
- При изменении последовательности станции выполняется автоматическая переконфигурация имен портов
- Консоль отделяется от шасси переключателя для облегчения обслуживания
- Возможность обновления встроенного программного обеспечения
- 17-дюймовый ЖК-дисплей поддерживает разрешение видеоадаптера до 1280 x 1024 DDC2 B
- Ограниченная гарантия 1 год
- Потребление энергии: 120В 60Гц 22,8 Вт/ 230В 50Гц 24Вт

ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Набор кабелей для KBM длиной 6 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-006)
- Набор кабелей для KBM длиной 10 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-010)
- Набор кабелей для KBM длиной 15 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-015)
- Набор кабелей для KBM длиной 25 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-025)
- Набор кабелей для KBM длиной 6 футов USB 3-1 (Модель № P776-006)
- Набор кабелей для KBM длиной 10 футов USB 3-1 (Модель № P776-010)
- Кабель шлейфового подключения KBM длиной 2 фута для B020-008, B020-016 и B022-016 (Модель № P772-002)
- Кабель шлейфового подключения KBM длиной 6 футов для B020-008, B020-016 и B022-016 (Модель № P772-005)
- Удлинитель KBM (Модель № B013-000)
- Преобразователь KBM USB - PS/2 (Модель № B015-000)
- Преобразователь KBM USB - PS/2 (Модель № U219-000-R)
- Консольный преобразователь SUN для обеспечения поддержки компьютера SUN Microsystems (Модель B01 1-000)
- Блок удаленного доступа по IP (Модель № B050-000)
- Блок расширения 16-портового KBM переключателя (Модель № B022-016)
- Комплект для крепления с помощью двух отверстий (Модель B019-000)
- Набор кабелей для KBM длиной 10 футов USB 3-1 (Модель № P776-015)

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Мышь PS/2 (или мышь USB с переходником USB-PS/2)
- Клавиатура PS/2 (или клавиатура USB или AT с переходником PS/2)
- Компьютер PS/2 (или Mac, Sun или USB компьютер с соответствующим переходником).
- 1 комплект KBM кабелей P774-006, P774-010, P774-015, P774-025, P776-006 или P776-010 на порт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 8-портовый KBM переключатель с 17-дюймовым ЖК экраном
- Переходник B015-000 USB-PS/2 (1)
- Блок питания переменного тока и шнур
- Кабель для обновления встроенного программного обеспечения
- Руководства пользователя (компакт-диск) с кратким руководством пользователя

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

Описание	8-портовый высотой 1U консольный КВМ переключатель с 17-дюймовым ЖК экраном
Цвет	Черный
Формат	Консоль высотой 1 U для монтажа в стойку с 17-дюймовым ЖК экраном
Порты	8
Консоль	SVGA, VGA, PS/2
ПК/Сервер	USB, PS/2
Управление	Экранное меню, нажимная кнопка, функциональная клавиша
Максимальное количество компьютеров	504