

Переключатели KBM

16-портовый USB/PS2 KBM переключатель высотой 1U для монтажа в стойку с экранным меню



Модель №: B042-016

- ▶ Поддержка USB и PS/2 клавиатуры и мыши реализована для консоли, так и для компьютера
- ▶ Экранное меню (OSD)
- ▶ Поддержка разрешения 2048 x 1536

ОПИСАНИЕ

16-портовый USB/PS2 KBM переключатель Tripp Lite является доступный KBM переключателем промышленного класса с очень гибкими возможностями. Данное устройство позволяет пользователю выбирать из входов PS2 или USB для подключения клавиатуры и мыши, а также подключение к компьютеру по USB или PS2. Назначенный порт для шлейфового подключения обеспечивает расширяемость на 128 компьютеров максимум. Экранное меню позволяет легко управлять работой и выбирать порты. Среди других функций: защита паролем, автоматическое сканирование, автоматический выход из системы, обновление микропрограммного обеспечения и поддержка видеоадаптеров с разрешением до 2048 x 1536 (QXGA). Легко монтируется в стандартную стойку 19 дюймов и имеет в комплекте все необходимые монтажные приспособления. С данным устройством используйте комплект USB/PS2 KBM кабелей только серии Tripp Lite P780. 1 год ограниченной гарантии Tripp Lite.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- Шлейфовое подключение максимум 128 компьютеров с максимум 8 уровнями KBM переключателей серии B042
- Позволяет выполнять простую настройку портов при помощи шлейфового подключения любого сочетания KBM серии B042
- Стандартный размер стойки 19 дюймов - монтажное оборудование включено
- Экранное меню позволяет интуитивно и легко осуществлять управление и эксплуатацию
- Поддержка USB и PS/2 клавиатуры и мыши как на стороне консоли, так и на стороне ПК/сервера
- Поддержка видеосигнала с разрешением до 2048 x 1536 (QXGA)
- Функции защиты паролем и автоматического выхода из системы
- Обновление микропрограммного обеспечения
- Надежный металлический корпус обеспечивает наилучшие показатели экранирования электромагнитных/радиочастотных помех и качество видеоизображения
- С возможностью “горячей” замены: подключайте и отключайте компьютеры по USB без перезагрузки
- Поддержка стандартных 5-кнопочных Microsoft®, Logitech® или совместимых манипуляторов мышь
- Поддержка стандартных Microsoft®, Logitech® или совместимых клавиатур
- Поддержка MAC, DOS, Windows 95/98/SE/NT/2000/ME/XP/Server2003/Vista, Unix, Linux и BSD
- Ограниченная 1-летняя гарантия Tripp Lite

ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 4-портовый USB/PS2 KBM переключатель для монтажа в стойку (Модель № B042-004)
- 8-портовый USB/PS2 KBM переключатель для монтажа в стойку (Модель № B042-008)
- Комплект KBM кабелей серии B042 длиной 6 футов (Модель № P780-006)
- Комплект KBM кабелей серии B042 длиной 10 футов (Модель № P780-010)
- Комплект KBM кабелей серии B042 длиной 15 футов (Модель № P780-015)
- Блок удаленного доступа по IP (Модель № B050-000)
- Консольный PS/2 удлинитель KBM (Модель № B013-000)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- B042-016 KBM переключатель
- Адаптер питания переменного тока (для использования в разных странах) и комплектные монтажные приспособления
- 8-дюймовый кабель для шлейфового подключения - HD15M/HD15F (может быть удлинен при помощи кабеля Tripp Lite серии P510)
- Концевое устройство для шлейфового подключения - HD15M
- Компакт-диск с руководством пользователя и краткое руководство пользователя

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

Описание	1U 16-портовый KBM переключатель для монтажа в стойку
Длина	16,1 дюймов (Ш) x 6,5 дюймов (Г) x 1,8 дюймов (В)
Цвет	Черный
Формат	Высота 1 U для монтажа в стойку
Порты	16
Адаптер питания переменного тока	120-230В
Консоль	USB, SVGA, VGA, PS/2
ПК/Сервер	USB, PS/2
Управление	Нажимная кнопка, экранное меню, функциональная клавиша
Максимальное количество компьютеров	128
Количество пользователей	1