

## Переключатели KVM

### 16-портовый (2-пользовательский) Cat5 Matrix KVM переключатель высотой 1U для монтажа в стойку



#### Модель №: B060-016-2

- ▶ Две консоли позволяют независимо и одновременно управлять работой максимум 16 напрямую подключенных компьютеров
- ▶ Поддержка нескольких платформ: PC, Sun или Mac
- ▶ Устанавливается в стойку, высота 1 U, доступно 16 портов
- ▶ Возможность использования недорогих кабелей Cat5 делает укладку кабелей легким решением; расстояние 500 футов от консоли до переключателя или от переключателя до сервера

#### ОПИСАНИЕ

16-портовый KVM Matrix переключатель Tripp Lite NetDirector® высотой 1U для монтажа в стойку является оптимальным решением для одновременного управления работой нескольких компьютеров (сочетание PS/2, USB или Sun) двумя независимыми пользователями. Одно устройство объединено в блок высотой всего 1 U для монтажа в стойку и способно управлять работой максимум 16 компьютеров. Возможность подключения максимум 2 048 компьютеров при помощи шлейфового подключения и каскадирования. Разъемы RJ45 позволяют передавать сигнал на расстояние максимум 150 метров (500 футов) при помощи обычных кабелей Cat5 с неизменным высоким разрешением видеосигнала. Использование как PS/2, так и USB консольного оборудования для подключения к серверам PS/2, USB или SUN.

## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- Трехуровневая защита подключенных компьютеров: суперадминистратор, администратор и пользователь
- Высочайшее качество видеосигнала - максимум 1024 x 768 при 60 Гц на расстоянии 500 футов.
- Автоматическая компенсация сигнала (ASC) обеспечивает оптимальное разрешение видеосигнала для расстояний максимум 500 футов между переключателем и консолями или компьютерами - нет необходимости в использовании DIP переключателей
- Эмуляция клавиатуры и мыши PS/2 - компьютер загружается, даже если консоль работает с другим компьютером. Функция поддержания подключения гарантирует правильную работу клавиатуры и мыши, даже если переключатель кратковременно был отключен от сети электропитания
- Шлейфовое подключение максимум 7 дополнительных KBM переключателей B060-016
- Нет необходимости в установке программного обеспечения; удобный выбор компьютера при помощи интуитивно понятного сочетания клавиш или экранные меню
- Автоматическое раскрытие экранного меню списка портов при добавлении новых станций - при изменении последовательности станций происходит автоматическая переконфигурация имен портов
- Автоматическая подстройка размеров экранного меню при изменении разрешения
- Возможность "горячей замены"; добавляйте или удаляйте компьютеры без необходимости отключения питания переключателя
- Возможность управления любым сочетанием компьютеров USB, PS/2 или SUN при помощи консолей USB и PS/2
- Поддержка LCD, VGA, SVGA, XGA и MultiSync; DDC2B
- Возможность обновления микропрограммного обеспечения при помощи флэш-ПЗУ

## ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Консоль высотой 1U для монтажа в стойку 17 дюймов (Модель № B021-000-17)
- USB интерфейс консоли (Модель B062-001-USB)
- PS/2 интерфейс консоли (Модель B062-002-PS2)
- USB интерфейс сервера (Модель B054-001-USB)
- PS/2 интерфейс сервера (Модель B054-001-PS2)
- Sun интерфейс сервера (Модель B054-001-SUN)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 3 фута (модель N001-003-GY)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 5 футов (модель N001-005-GY)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 7 футов (модель N001-007-GY)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 25 футов (модель N001-025-GY)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 50 футов (модель N001-050-GY)
- Соединительный кабель Cat5e длиной 100 футов (модель N001-100-GY)
- Блок удаленного доступа по IP (Модель № B050-000)

## ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Консоль: Необходимо использовать модуль консольного интерфейса Tripp Lite B062-001-PS2 или B062-001-USB для подключения консоли к порту пользователя переключателя KBM
- Компьютеры: Необходимо использовать модуль серверного интерфейса Tripp Lite B054-001-PS2 или B054-001-USB для подключения сервера к портам сервера переключателя KBM

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 - KBM переключатель B060-016-2
- 1 - кабель питания
- 1 - Кабель для шлейфового подключения длиной 2 фута
- 1 - Компакт-диск с руководством пользователя и краткое руководство пользователя
- 1 набор - монтажные приспособления

## ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

Описание	6-портовый (2-пользовательский) Matrix KBM переключатель высотой 1U для монтажа в стойку
Цвет	Черный
Формат	Стойка Cat5 высотой 1 U
Порты	16
Консоль	LCD, VGA, SVGA, XGA, USB и PS/2
ПК/Сервер	USB, PS/2 и Sun
Управление	Экранное меню, нажимная кнопка, функциональная клавиша
Максимальное количество компьютеров	2048
Количество пользователей	2